

Sonim XP2.1 Spirit - Telefónica O2 Czech republic

with firmware 7.0.0 rel. 14.2

platí pro firmware 7.0.0 rel.14.2

Důležité: Nastavte Datum a Čas předtím než se připojíte na Internet nebo WAP

Připojení k internetu přes GPRS (pro Opera Mini a E-mail)

Menu

Nastavení

[8] Datové profily

[2] Datový profil

[1] Upravit datový profil

Profile5

Upravit

Název

**O2 CZ Internet
internet**

Zabezpečení

PAP

Už. jméno PAP

internet

Heslo PAP

internet

[2] Vybrat datový profil

[2] E-mail

Vybrat datový profil

O2 CZ Internet

[2] Vybrat datový profil

[4] Java

Vybrat datový profil

O2 CZ Internet

Připojení k WAP prohlížeči přes GPRS

Menu

Nastavení

[8] Datové profily

[2] Datové profily

[1] Upravit datový profil

Profile1

Upravit

Název

**O2 CZ WAPD
wap**

Zabezpečení

PAP

Už. Jméno PAP

O2

Heslo PAP

wap

[2] Vybrat datový profil

[1] E-mail

Vybrat datový profil

O2 CZ WAPD

[1] Internet

[1] Profil webového prohlížeče

Profile1

Upravit

[1] Název profilu:

O2 CZ WAPI

[2] Webový protokol:

WAP

[3] Adresa proxy:

160.218.160.218

[4] Port Proxy :

9201

[5] Přihlašovací jméno:

O2

[6] Heslo

wap

[7] Domácí URL:

wsp://wap.o2active.cz

Nastavení WAP prohlížeče

Menu

Internet

[5] Nastavení

[4] Profil prohlížeče:

Vybrat

O2 CZ WAPI

MMS

Menu

Nastavení

[8] Datové profily

[2] Datové profily

[1] Upravit datový profil

Profile2

Upravit

Název

O2 CZ MMSD

mms

Zabezpečení

PAP

Už. Jméno PAP

mms

Heslo PAP

mms

[2] Vybrat datový profil

[3] MMS

Vybrat datový profil

O2 CZ MMSD

[1] Internetový profil

[1] MMS profile

Profile1

Upravit

[1] Název profilu:

O2 CZ MMSI

[2] Typ:

WAP

[3] Zabezpečení:

Off

[4] Proxy Adresa:

160.218.160.218

[5] Proxy Port :

9201

[6] Přihlašovací jméno:

mms

[7] Heslo

mms

[8] URL serveru:

<http://mms.o2active.cz:8002>

[9] URL zabezpečeného serveru: **Off**