

# Sonim XP2.1 Spirit - Vodafone Czech republic

POSTPAID SIM CARD - with firmware 7.0.0 rel. 14.2

**Důležité: Nastavte Datum a Čas předtím než se připojíte na Internet nebo WAP**

## Připojení k internetu přes GPRS (pro Opera Mini a E-mail)

Menu

Nastavení

[8] Datové profily

[2] Datový profil

[1] Upravit datový profil

**Profile5**

Upravit

Název

**VF CZ Internet  
internet**

Zabezpečení

**PAP**

Už. jméno PAP

**internet**

Heslo PAP

**internet**

[2] Vybrat datový profil

**[2] E-mail**

Vybrat datový profil

**VF CZ Internet**

[2] Vybrat datový profil

**[4] Java**

Vybrat datový profil

**VF CZ Internet**

## Připojení k WAP prohlížeči přes GPRS

Menu

Nastavení

[8] Datové profily

[2] Datové profily

[1] Upravit datový profil

**Profile1**

Upravit

Název

**VF CZ WAPD  
data.vodafone.cz**

Zabezpečení

**PAP**

Už. Jméno PAP

**wap**

Heslo PAP

**wap**

[2] Vybrat datový profil

**[1] E-mail**

Vybrat datový profil

**VF CZ WAPD**

[1] Internet

[1] Profil webového prohlížeče

**Profile1**

Upravit

[1] Název profilu:

**CF CZ WAPI**

[2] Webový protokol:

**WAP**

[3] Adresa proxy:

**10.11.10.11**

[4] Port Proxy :

**80**

[5] Přihlašovací jméno:

**wap**

[6] Heslo

**wap**

[7] Domácí URL:

<http://live.vodafone.com>

Nastavení WAP prohlížeče

Menu

Internet

[5] Nastavení

[4] Profil prohlížeče:

Vybrat

**VF CZ WAPI**

MMS

Menu

Nastavení

[8] Datové profily

[2] Datové profily

[1] Upravit datový profil

**Profile2**

Upravit

Název

**VF CZ MMSD**

**mms**

Zabezpečení

**PAP**

Už. Jméno PAP

**mms**

Heslo PAP

**mms**

[2] Vybrat datový profil

**[3] MMS**

Vybrat datový profil

**VF CZ MMSD**

[1] Internetový profil

[1] MMS profile

**Profile1**

Upravit

[1] Název profilu:

**VF CZ MMSI**

[2] Typ:

**WAP**

[3] Zabezpečení:

**Off**

[4] Proxy Adresa:

**010.011.010.111**

[5] Proxy Port :

**9201**

[6] Přihlašovací jméno:

**mms**

[7] Heslo

**mms**

[8] URL serveru:

<http://mms>

[9] URL zabezpečeného serveru:

**Off**