

Sonim XP2.1 Spirit - Vodafone Czech republic

PREPAID SIM CARD - with firmware 7.0.0 rel. 14.2

Předplacená karta - s firmware 7.0.0 rel. 14.2

Důležité: Nastavte Datum a Čas předtím než se připojíte na Internet nebo WAP

GPRS připojení na internet (pro Opera Mini a E-mail)

Menu

Nastavení

[8] Datové profily

[2] Datový profil

[1] Upravit datový profil

Profile5

Upravit

Jméno

VF CZ Internet

APN:

ointernet

Zabezpečení

PAP

Uživatelské jméno

internet

Heslo

internet

[2] Vyber profil

[2] E-mail

Vyber profil

VF CZ Internet

[2] Vyber profil

[4] Java

Vyber profil

VF CZ Internet

GPRS WAP připojení na prohlížeč WAP

Menu

Nastavení

[8] Datové profily

[2] Datové profily

[1] Upravit datový profil

Profile1

Upravit

Jméno

VF CZ WAPD

APN:

data.vodafone.cz

Zabezpečení

PAP

Uživatelské jméno

wap

Heslo

wap

[2] Vyber profil

[1] E-mail

Vyber profil

VF CZ WAPD

[1] Vyber profil

[1] Profil web prohlížeče

Vyber profil 1

Uprav

[1] Jméno:

CF CZ WAPI

[2] Web Protocol:

WAP

[3] Proxy Address:

10.11.10.11

[4] Proxy Port number:

80

[5] Login

wap

[6] Heslo

wap

[7] domovská stránka

<http://live.vodafone.com>

Nastavení prohlížeče WAP

Menu

Internet

[5] Nastavení

[4] Profil prohlížeče

vyber

VF CZ WAPI

MMS nastavení

Menu

Nastavení

[8] Profily

[2] Profily

[1] Uprav

Profile2

uprav

Jméno

VF CZ MMSD

APN:

mms

Zabezpečení

PAP

Jméno

mms

Heslo

mms

[2] Vyber profil

[3] MMS

Vyber profil

VF CZ MMSD

[1] Profil

[1] MMS profile

Profile1

uprav

[1] Název profilu:

VF CZ MMSI

[2] Typ:

WAP

[3] Zabezpečení:

Off

[4] Proxy Adresa:

010.011.010.111

[5] Proxy Port :

9201

[6] Přihlašovací jméno:

mms

[7] Heslo

mms

[8] URL serveru:

<http://mms>

[9] URL zabezpečeného serveru:

Off